取扱説明書〈Caravaggio P2-OPAL/H〉白熱灯電灯具　2010･10

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。

＊天井面に上記の引っ掛けシーリングボディが
ついている場合はお客様がお取付できます。



1：天井補強材のある場所に引掛けシーリングボディー(H) を
しっかりと固定します。

2：シェード (A)と 灯具を 吊りアームステー (B) 3ヶ所でセット
し、六角レンチ(C) でしっかり固定してください。

3：右図の要領で、引っ掛けシーリングで吊り下げた後、
フランジカバー (G) で電源部をカバーしてください。

4：ワイヤーをさらに短縮する場合は、引掛けシーリング内部に
ワイヤーの緩みが発生しないようにしっかりと固定してください。

ご注意

○ 吊りアームステーの上下を灯具の穴の奥まで確実に差し込み、3ヶ所の六角ビスでしっかりと固定してください。
十分に固定されていないと、シェードの落下の原因となります。

○ コード(D) のみに加重がかかって吊られると、コードが引っ張られて端子台(M) から結線部が
外れて短絡を起こす原因となります。ワイヤーはルーズにせずコードと平行にして加重をかけてください。

○ ワイヤー(E)、コード(D)どちらかに加重が偏るとシェード傾きの原因となります。調節方法は別紙を参照ください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Caravaggio P2-OPAL/H	3層オパールガラス VVF/ シルバーテキスタイル ステンレスワイヤー	交流100V	2.2kg	PSE CE IP20(IEC)	φ280 H335(灯具) ワイヤー/コード長:指定長	E26 シリカ電球 90W ＊推奨省エネ型電球 100W型パルックボール スパイラル 電球色 (EFA25EL/22)